

GENERADOR INVERTER

KR1000iG

Generador digital, compacto y versátil, de energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para personas electro dependientes. Es un equipo liviano y con un consumo de combustible 40% menor que el de uno común.

La tecnología Inverter proporciona una corriente de alta calidad, 100% estable. Entregando una Potencia máxima 0,8 kVA para una amplia gama de aplicaciones con 4 horas de autonomía. El peso reducido lo hace fácilmente portátil (8,5 kg).



1 AÑO DE GARANTÍA

Código Interno: 4490000001000



ALTO RENDIMIENTO

Alto rendimiento con bajo consumo de combustible.



BREAKER

Interruptor automático que protege al motor de sobrecargas.



SILENCIOSO

Bajos niveles de ruido, ideal para uso doméstico



FÁCIL TRANSPORTE

Equipo con chasis de protección compacto y liviano para fácil transporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	KR1000iG
Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos 1,2 HP
Sistema de encendido	Manual
Potencia nominal	1 kW
Potencia máxima	0.8 kW
Altura de trabajo	1.000 msnm
Capacidad de aceite	0,6 L
Estanque de combustible	2.1 L

Autonomía (según estanque)	4.2 h
Voltaje	220V
Frecuencia	50HZ
Dimensiones	424 x 230 x 380 mm
Peso neto	9 Kg
Código interno	4490000001000

